

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Ачитского
городского округа
«Ачитский детский сад «Улыбка»

«Согласовано»

Председатель профсоюза

Хурамшина ОА

Протокол № 1 от 28.02.2022 г

«Утверждаю»

Директор МКДОУ АГО

«Ачитский детский сад «Улыбка»

_____М.Г Прокина

28.02.2022 г,приказ № 149

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для рабочего по стирке и ремонту белья
(спецодежды)
ИОТ-18-2022**

1. Общие требования безопасности

Настоящая инструкция по охране труда для рабочего по стирке и ремонту спецодежды и белья ДОУ(детского сада) составлена в соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», действующим с 1 марта 2022 года. Постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СП2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: разделом X ТК РФ и иными нормативными правовыми актами по охране труда.

1.1 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды и белья далее (-рабочий) обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» к самостоятельной работе рабочего допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

1.2 Рабочий обязан выполнять режим рабочего времени и времени отдыха при выполнении трудовой функции с соответствием с Правилами внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;

пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку

выполнять требования режима труда и отдыха, согласно графика работы;

1.3 На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- Вибрация общая
- тяжесть трудового процесса
- шум

Перечень профессиональных рисков и опасностей:

-опасность, связанная с рабочей позой;
опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
опасность, связанная с рабочей позой;

опасность повреждения мембранный перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;

-опасность, связанная с воздействием общей вибрации;

-микроповреждения (микротравмы)

1.4 Рабочий должна быть обеспечена средствами индивидуальной защиты. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

№ п/п	Наименование	Срок использования
1.	Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий	на 12 месяцев
2.	Фартук из полимерных материалов с нагрудником	на 12 месяцев
3.	Перчатки резиновые	на 12 месяцев
4.	Перчатки с полимерным покрытием.	дежурные

1.5. В случае травмирования или неисправности оборудования, приспособлений и инструмента рабочий должен уведомить непосредственного руководителя или заместителя директора по АХР любым доступным способом в ближайшее время.

-1.6 В целях соблюдения правил личной гигиены рабочий обязана:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в специально предназначенных для этого местах;
- тщательно мыть руки и насухо вытирать их после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;

При выполнении трудовой функции рабочий обязана соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1 Порядок подготовки рабочего места

- проверить санитарно-гигиеническое состояние помещений — чистоту, температуру и влажность воздуха;
- включить освещение и убедиться в исправности электрооборудования: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов;
- убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания;
- убрать со стола все предметы, которые могут помешать работе;
- проконтролировать правильность оборудования рабочего места (установку стола, стула). При необходимости произвести необходимые изменения в целях исключения неудобных поз и длительного напряжения тела;
- проверить достаточность освещенности рабочего места. При недостаточной освещенности необходимо организовать местное освещение

2.2 Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты перед проведением работ.

- проверить наличие и целостность оборудования. При наличии повреждений не использовать оборудование.

- Надеть спецодежду, предварительно осмотрев ее на предмет разрывов и повреждений. При наличии разрывов и повреждений заменить средства защиты на аналогичные без повреждений. При замачивании белья одеть резиновые перчатки.

3. Требование безопасности во время работы.

3.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, приспособлений и инструментов:

- исправность изоляции электросиловой проводки;
- достаточность освещения рабочих мест.
- Убедиться в исправности стиральной машины, герметичности закрывания пускового клапана, проверить, нет ли во внутреннем барабане посторонних предметов и дефектов.

- Проверить работу вентиляции.

Не оставлять работающее оборудование без присмотра.

- 3.2 Указания по безопасному содержанию рабочего места;
- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте,
 - Инвентарь, спецодежду и средства индивидуальной защиты носить и использовать бережно и по назначению, во избежание их преждевременной поломки и износа.

3.3 Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

- пользоваться при работе исправным электрооборудованием;
- соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током: не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками, не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра;
- при передвижении по территории обращать внимание на неровности и скользкие места (особенно в зимний период года), остерегаться падения из-за поскользывания. Во избежание несчастных случаев ходить по сухой и чистой поверхности.

3.4. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников:

- халат хлопчатобумажный застегивается на все пуговицы и должен полностью закрывать туловище, руки до запястья. При замачивания белья одеть резиновые перчатки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций:

- пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности в работе электроприборов, оборудования, проводки;
- неисправность мебели и приспособлений вследствие износа, порчи;
- прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб
- террористический акт или угроза его совершения.

4.2. Процесс извещения руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае:

- незамедлительно сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю или заместителю директора по АХР любым доступным способом;
- в ближайшее время сообщить о ситуации директору устно или письменно;
- для расследования несчастного случая сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4.3. Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1 При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.2 При возникновении неисправности в работе электроприборов, оборудования (посторонний шум, искрение, запах гари), при обнаружении оголенных электропроводов, неисправных выключателей, штепсельных розеток, других возможных опасностей предупредить окружающих, немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить о данной ситуации заместителю директора по АХР, а при отсутствии – иному должностному лицу детского сада. Работу можно продолжать только после устранения указанных обстоятельств.

4.3.3 При возникновении неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

4.3.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации необходимо вывести обучающихся из помещения, оперативно сообщить о произошедшем заместителю директора по АХР.

4.3.5. При возникновении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в детском саду.

4.3.6. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование.

4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.4.1 При получении воспитанником травмы оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 112 и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом директору детского сада, родителям (законным представителям) воспитанника.

4.4.2 При несчастных случаях с другими работниками оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать

скорую помощь по телефону 112, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.4.3 При любом несчастном случае, предаварийной ситуации и ухудшении состояния своего здоровья рабочий должна прекратить работу и известить о происшествии непосредственного руководителя или заместителя директора по АХР любым доступным способом.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1 По окончании работ рабочий обязан:

- Убрать рабочий инструмент и инвентарь в места хранения.
- Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты.
- Выключить электроприборы.

5.2 Действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности:

- Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.

5.3 После проведения работ снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.4 Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации детского сада

Согласовано»

Специалист по охране труда

28.02.2022 г _____ /Л.А Штин/

«Согласовано»

Заведующий филиала

28.02.2022 г _____

**ЛИСТ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

**С инструкцией по охране труда рабочий по стирке и ремонту спецодежды и белья,
утвержденной 28.02.2022 г директором МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»,
ознакомлены:**

№	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

